









Settings				() ×
main 🖉				
	自定义 📲	发现	Q	© ©
		E1_NDI-161113057 (Chan 1)	192.16	8.4.42:5961 🖈
		KVJS-002 (Studio Monitor 1)	192.16	8.3.28:5961 🖈
		KVJS-002 (vMix - Outpu	图标	说明
		N1-%N (Chan 1)		
		N3-20072610490 (Chan	6	添加新的输出窗口
		N4-19162010064 (Chan	<u>ه</u>	窗口位置重置到初始位置
		N4-19162010084 (Chan	A	切换系统语言
		D N40-20162410027 (Cha	o o O ili	手机/平板扫描二维码,可登陆到播放器设置界面
		1		开启和关闭所有播放视频源中心线的显示
			Т	开启和关闭所有播放视频源显示名称
		1		开启和关闭所有播放视频源安全框
		1	i	开启和关闭所有播放视频源音柱显示
		边	ঠন্ম 🙆	开启和关闭所有播放视频源边框叠加和设置边框颜色
第1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	▲	默	iil I 🙆	每一路画面可独立设置为PVW模式/PGM模式,

2.自定义多画面布局



N40-20162410027 (Channel-1)

ndi://192.168.3.117:5... 🕺





E Settings

窗口布局设置,界面默认显示常见几种分屏模式,可自行选择切换 🔶

	623	边框	ð



Settings					$^{\circ}$ \times
main 🖉				6 8	
	布局	× 发现			ि ⊕ ि
			E1_NDI-161113057 (Chan 1)	192.168.4.42:5961	×î
		¢ I	KVJS-002 (Studio Monitor 1)	192.168.3.28:5961	Ń
		C	KVJS-002 (vMix - Output 1)	192.168.3.28:5961	Ń
l		C	N1-%N (Chan 1)	192.168.4.219:5961	Ń
		C	N3-20072610490 (Channel-1)	192.168.4.121:5962	Ń
		0	N4-19162010064 (Channel-10001)	192.168.4.50:5961	Ń
		0	N4-19162010084 (Channel-1)	192.168.4.54:5962	Ń
		0	N4-20162020576 (Channel-1)	192.168.4.51:5961	Ń
		D	N40-20162410027 (Channel-1)	ndi://192.168.3.117:5.	🖈
	「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」」「」」「」」				

→ 还可以通过添加布局,自定义1/2/3/4/5/6/7/8/9/16画面布局,根据自身需求设置添加多种需要显示的多画面模式







2.自定义多画面布局

点击下图中红色方框中的设置按钮即可弹出修改布局窗口,修改布局与上面所述的添加布局界面类似。

点击下图中红色方框中的删除按钮,并确定即可删除此项布局。

Settings							0 ×
		布局	×				⊕ C
				E1_NDI-1611130	57 (Chan 1) 192	2.168.4.42:5961	Ń
	1 🚱 3		16 🚳	KVJS-002 (Studio	o Monitor 1) 192	2.168.3.28:5961	Ń
				KVJS-002 (vMix -	- Output 1) 192	2.168.3.28:5961	Ń
	添加布局	确定 取消		N1-%N (Chan 1)		2.168.4.219:5961	Ń
				N3-20072610490) (Channel-1) 192	2.168.4.121:5962	Ń
				N4-19162010064	(Channel-10001) 192	2.168.4.50:5961	Ń
				N4-19162010084	(Channel-1) 192	2.168.4.54:5962	Ń
				N4-20162020576	6 (Channel-1) 192	2.168.4.51:5961	Ń
				N40-2016241002	?7 (Channel-1) ndi	://192.168.3.117:5	. 🔊
	「默认∣♥						



🔹 Settings					0 ×
main 🖉				i 🗟 🖬	
		自定义 📲	发现	2	🕀 ପ
			E1_NDI-161113057 (Chan 1)	192.168.4.42:5961	Ń
			KVJS-002 (Studio Monitor 1)	192.168.3.28:5961	Ń
			KVJS-002 (vMix - Output 1)	192.168.3.28:5961	Ń
			N1-%N (Chan 1)	192.168.4.219:5961	Ń
			N3-20072610490 (Channel-1)	192.168.4.121:5962	Ń
			N4-19162010064 (Channel-10001)	192.168.4.50:5961	Ń
			N4-19162010084 (Channel-1)	192.168.4.54:5962	Ń
			N4-20162020576 (Channel-1)	192.168.4.51:5961	Ń
			N40-20162410027 (Channel-1)	ndi://192.168.3.117:5	Ń
== □ (=) 🖬 边框 🛛	默认 ②				

____ 添加布局完成后,添加的布局可以在界面显示出来

播放器兼容Full NDI/NDI HX/高清/4K等各种规格NDI流输入,单窗口支持16路NDI流解码播放(播放性能还和服务器性能相关)。

同一局域网内,NDI源可通过自动发现展示在列表中,点击图标刷新可实时更新网络NDI源;也点击添加图标,可添加不同组或同一局域网中不同网段的NDI视频源。 视频源后面为连接标志,在解码该视频源之前可以点击此图标与视频源先建立连接,需要解码时直接把源拖到输出窗口,节省了连接时间,直接进入解码状态。

	[main]			
Settings			@ ×	
main Ø				
	自定义 📲	发现 Q	3 ⊕	
		E1_NDI-161113057 (Ch	. 192.168.4 🖈	
		KVJS-002 (Studio Monit	. 192.168.3 🖈	
		KVJS-002 (vMix - Outpu	192.168.3 🔊	
		N1-%N (Chan 1)	192.168.4 🖈	
		N3-20072610490 (Chan	192.168.4 🖈	
		N4-19162010064 (Chan	192.168.4 🔊	
		N4-19162010084 (Chan	192. 168.4 🖈	
		N4-20162020576 (Chan	192. 168. 4 🔊	
		N40-20162410027 (Cha	ndi://192.1 🖈	
また (二) 11. 边框 ② 默认 (3				



KILOVIEW[®] MultiView $\equiv - \Box \times$ [main] $? \times$ Settings 888888 自定义 📅 发现 ⊕ G ▶ E1_NDI-161113057 (Ch... 192.168.4.... 🕺 N40-20162410027 (Channel-1) 1920x1080@60fps 🖸 KVJS-002 (Studio Monit... 192.168.3.... 🔊 ▶ KVJS-002 (vMix - Outpu...192.168.3.... 🔊 N1-%N (Chan 1) 192.168.4.... 🖈 ▶ N3-20072610490 (Chan... 192.168.4.... 🖈 ▶ N4-19162010064 (Chan... 192.168.4.... 🕉 ▶ N4-19162010084 (Chan... 192.168.4.... 🕉 ▶ N4-20162020576 (Chan... 192.168.4.... 🖈 ▶ N40-20162410027 (Cha...ndi://192.1... 🖈 N40-20162410027 (Channel-1) 0 默认 🐵

→ 发现视频源后,把视频源拖入左边播放窗口进行播放









→→ 每个窗口均可独立配置相关参数,点击相应窗口名称进行切换	点击右上角窗口添加按钮,可闭 源,支持多窗口播放(主要与服	和任意多的播放窗口, 昂器性能相关)	「接入任意多的」	NDI
Settings				() ×
mail Output 39 & Output 40 Output 41 Output 42 Output 43) 🗟 🖬 🔶	A 00
	自定义 📲 💈	发现 C	لــــا	⊕ C
		E1_NDI-161113057 (Chan 1)	192.168.4.42:5961	Ń
		KVJS-002 (Studio Monitor 1)	192.168.3.28:5961	Ŕ
		KVJS-002 (vMix - Output 1)	192.168.3.28:5961	Ń
		N1-%N (Chan 1)	192.168.4.219:5961	Ń
		N3-20072610490 (Channel-1)	192.168.4.121:5962	Ń
		N4-19162010064 (Channel-10001)	192.168.4.50:5961	\$
		N4-19162010084 (Channel-1)	192.168.4.54:5962	Ń
		N4-20162020576 (Channel-1)	192.168.4.51:5961	\$
		N40-20162410027 (Channel-1)	ndi://192.168.3.117:5	Ń
MACOL +				



同时,多个窗口可扩展到多屏幕播放,通过电脑外接的显示端口连接外接显示器,在电脑控制面板-显示配置多显示器的方式为扩展这些显示器,通过显示器扩展屏幕功能实现多屏播放





手机/IPAD可通过扫描二维码登陆播放器设置界面对播放器进行参数配置,操作方式跟PC端一致

Execution Settings		0
		•
	发现	A functional (D) X
	DI E1_NDI-161113057 (Ch	C ⊙ 8 #
N40-20162410027 (Channel-1)	KVJS-002 (Studio Moni	
	KVJS-002 (vMix - Outpu	N40-20162410027 (Channel-1)
	N1-%N (Chan 1)	€cini
	N3-20072610490 (Chai	60µ
	N4-19162010064 (Chan	🔹 N40-20162410027 (Channel-1) 🚱 🔹 N40-20162410027 (C 🚭
	N4-19162010084 (Chan	N40-20162410027 (Channel-1) N40-20162410027 (Channel-1) N40-20162410027 (Channel-1) © ⁽²⁾ / ₀ © ⁽²⁾ / ₀ © ⁽²⁾ / ₀ (Channel-1)
	N4-20162020576 (Chan	
	N40-20162410027 (Cha	• Neo-2016/410027 (C., (2) • Neo-2016/410027 (C., (2) • Neo-2016/410027 (C., (2)
		XX © 0
http://192.168.3.168;65533/index.html2output=		
1		
		\bigcirc
	\	

注意:手机/平板要和播放器处于同一网络下,才能实现扫描二维码登陆播放器设置页面